



## Agregat prądowórczy

# FH 3001

Nr art. 28151

### Charakterystyka

- Regulacja napięcia +5 -10 %
- Niski poziom zakłóceń THD  $\leq 6\%$
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23

### Parametry techniczne

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Częstotliwość</b>   | <b>50 Hz</b>  |
| <b>Napięcie</b>        | <b>230 V</b>  |
| <b>Moc maksymalna</b>  | <b>3,0 kW</b> |
| <b>Moc znamionowa</b>  | <b>2,7 kW</b> |
| <b>Prąd znamionowy</b> | <b>11,7 A</b> |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Silnik              | Honda               |
| Model               | GX 200              |
| Pojemność           | 196 cm <sup>3</sup> |
| Chłodzenie          | Powietrze           |
| Cylindry            | 1                   |
| Takt                | 4                   |
| Miska oleju         | 0,6 L               |
| Rozruch             | Manualny            |
| Paliwo              | Benzyna             |
| Zbiornik            | 3,1 L               |
| Spalanie (moc 75 %) | 1,4 L / h           |
| Hałas Lwa           | 96 dB(A)            |

|           |        |
|-----------|--------|
| Waga      | 37 kg  |
| Długość   | 580 mm |
| Szerokość | 395 mm |
| Wysokość  | 405 mm |

### Wyposażenie standardowe

- Dwa gniazda 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

### Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin Nr art. 15876
- Przyłącze węża do spalin Nr art. 10117
- Licznik czasu pracy Nr art. 23300
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 16581

### Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**  
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**  
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/WE**  
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/WE**  
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej